

INTERRUPTOR INTELIGENTE WIFI SONOFF

Módulo interruptor inteligente WIFI de 1 canal de salida, apto para uso interior IP20, modelo MINIR2. Funciona con WIFI 2.4 GHZ. Cuerpo en plástico ABS color blanco.. Cuenta con certificación profesional de seguridad ante sobretensiones = 2KV. Se puede controlar mediante la APP eWeLink y programarlo para encender o apagar un dispositivo de forma remota desde cualquier lugar con acceso a internet o bien programar un horario de encendido o apagado de forma autónoma. Además, el interruptor es compatible con asistentes de voz (Amazon Alexa, Google Assistant) e IFTTT. Y en ausencia de red WIFI ofrece la opción de conexión LAN (continuar manejando el interruptor desde la app). Es capaz de asociarse a un sistema de automatización inteligente ya existente en el hogar. Está diseñado para conectarse directamente a interruptores de pared. Advertencia: no instalar en caja honda de metal.



Ubicación
Pared



Tipo
**Comercial,
Profesional,
Residencial**



Montaje
Independiente



Uso
Interior



Estilo
Técnico



Garantía
1 Año



Código
BMINIR2

FICHA TÉCNICA



Temperatura



Número y Tipo de LEDs



Vida estimada (H)



Potencia Nominal (W)



Rango de Temperatura (°C)



Frecuencia de Trabajo(Hz)



Eficacia Luminosa (Lm/W)



Tiempo de Arranque(s)



Color

Blanco



Angulo de Apertura (°)



Factor de Potencia(PF)



Kelvin



Medidas (Cm)



Equivalencia



Protección IK



Material



Dimable



Consumo de energía (kWh/1000h)



Tensión Nominal

100-240



Clase Energética



Luminosidad (Lm)



Certificados

CE



Ciclos de Encendidos



Casquillo



Driver regulable



CRI



Proteccion IP

20



Difusor



Clase aislamiento eléctrico

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=MINIR2>



WWW . SERLUX . COM . UY

